

デジタルポテンショメータボタン【超DPボタン フライトぽて子】

本商品は専用の大型筐体で使用されているアナログ入力の操作系を持つゲーム基板を、汎用筐体でもお手軽にプレイできるよう補助する事を目的に開発致しました。

戦闘機系ゲームの操縦桿やガンシューティングゲーム等のXY2軸のアナログデバイスを通常のジョイスティック等のデジタルデバイスに置き換える事に特化したモードを用意しております。

※ 各モードの切替は表記載のスイッチの組み合わせをONにしたまま電源を投入してください。
 本体ボタンのLED色にて現在のモードが確認できます。
 オフセット設定の場合には、LED表示の色が1.5秒 紫または白 点灯したのちにモード色が点灯します。

【ボリュームモード】

- ・アナログ出力CH1・CH2共にカウントUP/DOWNスイッチ入力に合わせて00~FFの範囲で数値が変化します。
- ・可動範囲を限定する必要がある場合には、オフセット値を2種類から設定できます。
- ・本体ボタンを押す度にカウントスピードが2種類切替できます。(LED点灯/点滅で表示)
 本体ボタン押したままの間はそれぞれで倍速となり(LED白表示) 計4種類のカウントスピードが選択できます。

【機能】

	LED表示	オフセット値	モード切替				
	点灯/点滅でスピード表示 倍速時は白(ピンク)点灯		本体ボタン	6番スイッチ CH1 DOWN	5番スイッチ CH1 UP	4番スイッチ CH2 DOWN	2番スイッチ CH2 UP
低速	黄	なし 00~FF	-	-	ON	-	-
	紫→黄	18h 18~E7	-	-	ON	ON	-
	白(ピンク)→黄	30h 30~CF	-	-	ON	-	ON

高速	緑	なし 00~FF	ON	-	ON	-	-
	紫→緑	18h 18~E7	ON	-	ON	ON	-
	白(ピンク)→緑	30h 30~CF	ON	-	ON	-	ON

【スティックモード】

- ・アナログ出力CH1・CH2共にカウントUP/DOWNスイッチ入力に合わせて00~FFの範囲で数値が変化します。
- ・スイッチ入力OFF状態では80(中心値)がデフォルトとなります。
- ・可動範囲を限定する必要がある場合には、オフセット値を2種類から設定できます。
- ・本体ボタンを押す度にカウントスピードが2種類切替できます。(LED点灯/点滅で表示)
 本体ボタン押したままの間は80(中心値)には戻らずフリー動作となります。(LED白表示)

【機能】

	LED表示	オフセット値	モード切替				
	点灯/点滅でスピード表示 フリー時は白(ピンク)点灯		本体ボタン	6番スイッチ CH1 DOWN	5番スイッチ CH1 UP	4番スイッチ CH2 DOWN	2番スイッチ CH2 UP
低速	赤	なし 00~FF	-	ON	-	-	-
	紫→赤	18h 18~E7	-	ON	-	ON	-
	白(ピンク)→赤	30h 30~CF	-	ON	-	-	ON

高速	青	なし 00~FF	ON	-	-	-	-
	紫→青	18h 18~E7	ON	-	-	ON	-
	白(ピンク)→青	30h 30~CF	ON	-	-	-	ON

【コネクタ配線】

1:	-	(配線しないで下さい)
2:	CH2 UPスイッチ入力	CH2のカウントUPスイッチに接続
3:	CH2 アナログ出力	CH2 対象基板のアナログ入力へ接続
4:	CH2 DOWNスイッチ入力	CH2のカウントDOWNスイッチに接続
5:	CH1 UPスイッチ入力	CH1のカウントUPスイッチに接続
6:	CH1 DOWNスイッチ入力	CH1のカウントDOWNスイッチに接続
7:	CH1 アナログ出力	CH1 対象基板のアナログ入力へ接続
8:	GND	電源GND
9:	+5V	電源+5V

【イルミネーション機能】

ボタンの入力が無い状態で30秒経過しますと、イルミネーションモードへ移行しLEDの発光色がランダムに変化しますのでコントロールパネルの見た目の華やかさを演出しアイキャッチ効果も期待できます。

●商品のお問い合わせ・ご要望等はこちらへ

いろいろや ひげねこ堂

URL: <http://www.higenekodo.jp>

MAIL: orderinfo@higenekodo.jp